



Hauptkenndaten

Produktmarke	Merten
Baureihe	Wiser
Type number	W50150
Produkt oder Komponententyp	Jalousiesteuerung

Zusatzdaten

Betriebsbemessungsspannung Ue	220...240 V AC 50/60 Hz
Nennstrom	4 A
Standby-Verbrauch	Max. 0.3 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Dunkelgrau
Oberflächenfinish	Matt
Lokale Signalisierung	1 LED (grün/rot) Programmieranzeige
Anzahl von Ausgängen	1
Betätigungsart	Fernsteuerung: Wiser App Geräte programmierung Remote control by auxiliary double push-button:
Software name	Wiser App: UPGRADE GERÄTEFIRMWARE Wiser App: setting the blind movement time
Maximale Anzahl von verknüpften Geräten	Bluetooth: 15 Smartes Gerät
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos 2.5 mW bei 2,4 GHz
Systemanforderungen	Wiser App require Android 5.1 oder höher Bluetooth require Bluhooth 4.1 oder höher Wiser Home-Control require Wiser Home Touch Wiser App require Apple iOS 10.3 or higher
Angeschlossene Zusatzausrüstung	Unlimited number of double push-buttons, cable length 50 m
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Anzahl an Stromschleifen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² starr 1 x 1,5-2 x 2,5 mm ² Robust verdrillt
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Anzugsmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Wand Montagekasten
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

Umgebung

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Compliant - since 1844 - Schneider Electric declaration of conformity

☂Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

